

PACK NEXECUR

Paramétrage WIFI de votre centrale d'alarme

Avant de commencer les manipulations, parcourez le document dans son intégralité.

Pour connecter votre système d'alarme à votre box internet (sur le réseau WIFI), vous pouvez :

- Utiliser sur le bouton WPS présent sur votre box internet.
- Utiliser votre code WIFI en le saisissant directement sur le clavier. Pour cela, munissez-vous de votre clé wifi et du nom de la box.

1 - Connexion grâce au bouton WPS :

Pour réaliser le paramétrage wifi par WPS de votre système d'alarme, veuillez suivre les étapes suivantes sur votre clavier :

N°	Étapes clavier	Affichage écran
1	Appuyez sur la touche OK ou YES afin d'allumer l'écran LCD :	<pre>MARDI 29/10 11:23 DESARME NIV:1</pre>
2	Appuyez une fois sur la flèche de droite :	<pre>NIVEAU D'ACCES 1</pre>
3	Appuyez sur OK ou YES :	<pre>NIVEAU D'ACCES NIVEAU:1</pre>
4	Appuyez sur la flèche de droite, jusqu'à obtenir cet affichage :	<pre>NIVEAU D'ACCES NIVEAU:3</pre>

<p>5 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>ENTREZ CODE OU BADGEZ</p>
<p>6 Tapez le code de mise en service de votre alarme ou présentez votre badge et appuyez sur OK :</p>	<p>NIVEAU D'ACCES 3</p>
<p>7 Appuyez sur la flèche de gauche jusqu'à obtenir cet affichage :</p>	<p>PARAMETRAGE D'ALARME</p>
<p>8 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>CONFIG BYPASS</p>
<p>9 Appuyez sur la flèche de gauche jusqu'à obtenir cet affichage :</p>	<p>WLAN</p>
<p>10 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>WLAN ACTIF</p>
<p>11 Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à obtenir cet affichage :</p> <p>Si votre centrale n'a jamais été connecté à une box internet, passez à l'étape 15.</p>	<p>RESEAUX SAUVEGARDES</p>
<p>12 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>«NOM DE VOTRE ANCIEN RESEAU»</p>
<p>13 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>AFFICHAGE SSID</p>
<p>14 Appuyez ensuite une fois sur la flèche de droite :</p>	<p>SUPPRIMER CE RESEAU</p>
<p>15 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p> <p>Si l'affichage revient sur « Réseaux sauvegardés », recommencez les opérations depuis l'étape 11.</p>	<p>AJOUTER RESEAU</p>

<p>16 Validez en appuyant sur la touche OK ou Yes :</p> <p>Si vous ne disposez pas de l'option WPS sur votre box internet, rendez vous en page 4.</p>	<p>AJOUTER RESEAU AUTO</p>
<p>17 Validez en appuyant sur la touche OK ou Yes :</p>	<p>AJOUTER RESEAU: AUTO</p>
<p>18 Appuyez ensuite une fois sur la flèche de droite :</p>	<p>AJOUTER RESEAU: WPS</p>
<p>19 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>AJOUTER RESEAU WPS</p>
<p>20 Appuyez une fois sur la flèche de droite :</p>	<p>DEMARRER AJOUT</p>
<p>21 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>APP. BOUTON WPS ROUTEUR</p>
<p>22 Appuyez sur le bouton WPS sur votre BOX internet :</p>	<p>RECHERCHE DES RESEAUX...</p>
<p>23 Le message suivant apparait :</p>	<p>CONNECTE SUR VOTRE BOX ?</p>
<p>24 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :</p>	<p>CONNECTE SUR VOTRE BOX</p>
<p>25 L'affichage revient ensuite sur :</p>	<p>AJOUTER RESEAU</p>
<p>26 Appuyez sur le bouton ESC / NO jusqu'au retour à l'écran principal : L'affichage reviendra à la normale (Niveau 1) après 15 secondes d'inutilisation.</p>	<p>MARDI 29/10 11:33 DESARME NIV:1</p>

- 27 Saisissez le code 999982 puis validez en appuyant sur la touche OK ou YES :

L'adresse IP de votre box internet apparaît, la connexion est réussie. Si le code 0000 s'affiche, veuillez recommencer le paramétrage.

```
CONNECTE SUR ADRESSE I.P  
192.168.X.X
```



L'opération est maintenant terminée.

2 - Connexion grâce au code WIFI

Informations importantes

Avant de débiter le paramétrage, nous vous conseillons de consulter ces informations qui pourront vous aider à manipuler le clavier.

Touches	Description
Caractères spéciaux	Les caractères spéciaux + - * # = / % \ < > () sont accessibles via la touche 0 : › par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères + - * # = / % \ < > () › par des appuis longs, vous pouvez afficher la ligne des caractères spéciaux. Choisissez le symbole avec les flèches et validez le choix avec OK.
Passage majuscule/minuscule	Restez appuyer plus de 1 seconde sur une touche de caractères (2 à 9) pour passer en mode minuscule ou majuscule pour le reste de la saisie.
Resynchronisation ou enregistrement	Appui simultané sur ESCL/NO et CLR.
ESC	Annule la saisie ou sort d'un menu.
CLR	Annule le dernier caractère saisi.
Symboles	Les symboles . _ @ \$, ' ? ! ; : ~ et espace sont accessibles via la touche 1 : › par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères . _ @ \$, ' ? ! ; : ~ › par des appuis longs, vous pouvez afficher la ligne des caractères spéciaux. Choisir le symbole avec les flèches et valider le choix avec OK.

A - Votre code wifi comporte moins de 32 caractères :

Pour paramétrer votre centrale d'alarme à votre box internet avec le code Wifi, réalisez les étapes 1 à 16 de la partie 1 «Connexion grâce au bouton WPS» (jusqu'à l'écran « Ajouter réseau : auto ») puis :

N°	Étapes clavier	Affichage écran
17	Appuyez une fois sur la flèche de droite :	DEMARRER AJOUT
18	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	RECHERCHE DES RESEAUX...
19	<p>Le système recherche les réseaux WIFI à proximité. Si vous reconnaissez le nom de votre Box sur le réseau (ex : Probox GD54C8V) appuyez sur la touche OK ou YES.</p> <p>Dans le cas contraire, vous pouvez faire défiler les réseaux trouvés avec la flèche de droite et valider avec OK ou YES lorsque vous avez trouvé votre Box.</p>	MOT DE PASSE
20	<p>Appuyez sur la touche OK ou YES. Un tiret s'affiche ensuite en bas à gauche de l'écran. Vous êtes en saisie. Il vous reste maintenant à renseigner votre code ou mot de passe WIFI en vous référant au tableau page 4.</p> <p>Si votre code ou mot de passe WIFI comporte plus de 32 caractères, rendez-vous page 6.</p>	-
21	Une fois votre code ou mot de passe WIFI renseigné, appuyez sur la touche OK ou Yes :	CONNEXION...
22	<p>Appuyez une fois sur la flèche de droite.</p> <p>Ce message s'affiche brièvement. S'il n'apparaît pas, veuillez recommencer le paramétrage à partir de l'étape 18.</p>	CONNECTE SUR ADRESSE I.P 192.168.X.X EXEMPLE D'ADRESSE IP
23	L'affichage revient ensuite sur :	AJOUTER RESEAU

- 24** Appuyez sur le bouton ESC/NO jusqu'à retour à l'écran initial. L'affichage reviendra à la normale (Niveau 1) après 15 secondes d'inutilisation.

```
MARDI 29/10 11:33
DESARME     NIV:1
```

- 25** Saisissez le code 999982 puis validez en appuyant sur la touche OK ou YES :

L'adresse IP de votre box internet apparaît, la connexion est réussie. Si le code 0000 s'affiche, veuillez recommencer le paramétrage.

```
CONNECTE SUR ADRESSE I.P
192.168.X.X
```



L'opération est maintenant terminée.

B - Votre code wifi comporte plus de 32 caractères :

Pour paramétrer votre centrale d'alarme à votre box internet avec le code Wifi, réalisez les étapes 1 à 16 de la partie 1 «Connexion grâce au bouton WPS» (jusqu'à l'écran « Ajouter réseau : auto ») puis :

N°	Étapes clavier	Affichage écran
17	Appuyez une fois sur la flèche de droite :	DEMARRER AJOUT
18	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	RECHERCHE DES RESEAUX...
19	Le système recherche les réseaux WIFI à proximité. Si vous reconnaissez le nom de votre Box sur le réseau (ex : Probox GD54C8V) appuyez sur la touche OK ou YES. Dans le cas contraire, vous pouvez faire défiler les réseaux trouvés avec la flèche de droite et valider avec OK ou YES lorsque vous avez trouvé votre Box.	MOT DE PASSE
20	Appuyez sur la touche OK ou YES. Un tiret s'affiche ensuite en bas à gauche de l'écran. Vous êtes en saisie. Renseignez les 32 premiers caractères de votre code ou mot de passe WIFI, en vous référant au tableau page 4.	-

21	Appuyez sur la touche OK ou YES.	<pre> PLUS DE 32 CARACTERES ? </pre>
22	Appuyez sur la touche OK ou Yes puis reprenez la saisie des caractères restants :	<pre> SUITE DU MDP : _ </pre>
23	Appuyez sur la touche OK ou Yes :	<pre> MOT DE PASSE : MaBox a un grand mot 2 pass </pre>
24	Appuyez une fois sur la flèche de droite :	<pre> CONNEXION... </pre>
25	Après une courte attente, l'adresse IP s'affichera :	<pre> CONNECTE SUR ADRESSE I.P 192.168.X.X </pre> <p data-bbox="898 893 1283 936" style="border: 1px solid orange; padding: 2px; text-align: center;">EXEMPLE D'ADRESSE IP</p>
26	L'affichage revient à :	<pre> AJOUTER RESEAU </pre>
27	Appuyez sur le bouton ESC / NO jusqu'au retour à l'écran principal : L'affichage reviendra à la norme (Niveau 1) après 15 secondes d'inutilisation.	<pre> MARDI 29/10 11:33 DESARME NIV:1 </pre>
28	Saisissez le code 999982 puis validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	<pre> CONNECTE SUR ADRESSE I.P 192.168.X.X </pre>
	L'adresse IP de votre box internet apparaît, la connexion est réussie. Si le code 0000 s'affiche, veuillez recommencer le paramétrage.	



L'opération est maintenant terminée.

Contact

Si vous rencontrez des difficultés, nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 18h au **0 969 325 500** ou à l'adresse hotline@nexecur.fr. Pour un accompagnement optimal, munissez-vous de votre numéro client ou de votre code raccordement.