



Paramétrage WIFI de votre centrale d'alarme

Pour connecter votre système d'alarme à votre box internet (sur le réseau WIFI), vous pouvez :

- Utiliser votre code WIFI en le tapant directement sur le clavier. Pour cela, munissez-vous de votre clé wifi et du nom de la box.
- Appuyer sur le bouton WPS présent sur votre box wifi sans taper votre code wifi.

Informations importantes

Avant de débuter le paramétrage, nous vous conseillons de consulter ces informations qui pourront vous aider à manipuler le clavier.

Touches	Description
Caractères spéciaux	Les caractères spéciaux + - * # = /% \ < > () sont accessibles via la touche 0: > par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères + - * # = /% \ < > () > par des appuis longs, vous pouvez afficher la ligne des caractères spéciaux. Choisissez le symbole avec les flèches et validez le choix avec OK.
Passage Majuscule/minuscule	Restez appuyer plus de 1 seconde sur une touche de caractères (2 à 9) pour passer en mode minuscule ou majuscule pour le reste de la saisie.
Mode Auto-Repeat	Lors de la saisie de l'heure ou de la date, restez appuyer sur les flèches pour faire défiler les valeurs.
Resynchronisation ou enregistrement	Appui simultané sur ESCL/NO et CLR.
ESC	Annule la saisie ou sort d'un menu.
CLR	Annule le dernier caractère saisi.
Symboles	Les symboles @ \$, '?!;:" (= espace) sont accessibles via la touche 1: > par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères @ \$, '?!;:" > par des appuis longs, vous pouvez afficher la ligne des caractères spéciaux. Choisir le symbole avec les flèches et valider le choix avec OK.

1 - Connexion grâce au code WIFI

Afin de réaliser le paramétrage wifi de votre système d'alarme, veuillez suivre les étapes suivantes sur votre clavier :

A - Votre code wifi comporte moins de 32 caractères :

Appuyez sur la touche OK ou YES afin d'allumer l'écran LCD: Appuyez une fois sur la flèche de droite: NIUEAU D'ACCES 1 Appuyez sur OK ou YES: NIUEAU D'ACCES 1 Appuyez sur la flèche de droite, 2 fois: NIUEAU D'ACCES NIUEAU:1 Appuyez sur la flèche de droite, 2 fois: NIUEAU D'ACCES NIUEAU:3 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES: Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK: Appuyez deux fois sur la flèche de gauche: NIUEAU D'ACCES 3 NIUEAU D'ACCES AU BROBES	N°	Étapes clavier	Affichage écran
flèche de droite: Appuyez sur OK ou YES: NIUEAU D'ACCES NIUEAU:1 Appuyez sur la flèche de droite, 2 fois: NIUEAU D'ACCES NIUEAU:3 S Validez en appuyant sur la touche OK ou YES: C Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK: Appuyez deux fois sur la flèche de gauche: PARAMETRAGE D'ALARME Walidez en appuyant sur la touche OK ou YES: Appuyez trois fois sur la flèche de gauche: WLAN WLAN Appuyez trois fois sur la touche OK ou YES: MIUEAU D'ACCES 3 Appuyez deux fois sur la flèche de gauche: WLAN WLAN ACTIF	1	OK ou YES afin d'allumer	I I
Appuyez sur la flèche de droite, 2 fois : NIVEAU D'ACCES NIVEAU: 3 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : ENTREZ CODE OU BADGEZ Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK : Appuyez deux fois sur la flèche de gauche : Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : CONFIG BYPASS Appuyez trois fois sur la flèche de gauche : WLAN Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : WLAN WLAN Appuyez trois fois sur la flèche de gauche : WLAN Appuyez trois fois sur la touche OK ou YES :	2	• • •	NIVEAU D'ACCES 1
droite, 2 fois: NIVERU: 3	3	Appuyez sur OK ou YES :	1
touche OK ou YES: Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de mise en Service de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez le code de votre alarme et appuyez sur OK: Tapez	4	• • •	I I
service de votre alarme et appuyez sur OK: 7 Appuyez deux fois sur la flèche de gauche : 8 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : 9 Appuyez trois fois sur la flèche de gauche : WLAN 10 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : MLAN WLAN Appuyez trois fois sur la touche OK ou YES : 11 Appuyez trois fois sur la	5	· · ·	1
flèche de gauche : 8 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : CONFIG BYPASS 9 Appuyez trois fois sur la flèche de gauche : WLAN 10 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : MLAN WLAN MLAN Appuyez trois fois sur la	6	service de votre alarme et	NIVEAU D'ACCES 3
touche OK ou YES: CONFIG BYPASS 9 Appuyez trois fois sur la flèche de gauche: WLAN 10 Validez en appuyant sur la touche OK ou YES: MLAN Appuyez trois fois sur la	7		I I
flèche de gauche : WLAN Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : MLAN ACTIF	8		CONFIG BYPASS
touche OK ou YES : WLAN ACTIF	9		WLAN
The state of the s	10	· · ·	I I
	11		RESEAUX SAUVEGARDES

12	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	WLAN ACTIF
13	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	«NOM DE VOTRE ANCIEN RESEAU»
14	Appuyez une fois sur la flèche de droite :	AFFICHAGE SSID
15	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : Si l'affichage revient sur « Réseaux sauvegardés », recommencez les opérations depuis l'étape 11.	AJOUTER RESEAU
16	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	AJOUTER RESEAU AUTO
17	Appuyez une fois sur la flèche de droite :	DEMARRER AJOUT
18	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	RECHERCHE DES RESEAUX
19	Le système recherche les réseaux WIFI à proximité. Si vous reconnaissez le nom de votre Box sur le réseau (ex : Probox GD54C8V) appuyez sur la touche OK ou YES. Dans le cas contraire, vous pouvez faire défiler les réseaux trouvés avec la flèche de droite et valider avec OK ou YES lorsque vous avez trouvé votre Box.	MOT DE PASSE
20	Appuyez sur la touche OK ou YES. Un tiret s'affiche ensuite en bas à gauche de l'écran. Vous êtes en saisie. Il vous reste maintenant à renseigner votre code ou mot de passe WIFI. Si votre code ou mot de passe WIFI comporte plus de 32 caractères, reportez vous à la partie B et suivez les étapes à partir de là.	_

Une fois votre code 21 ou mot de passe WIFI renseigné, appuyez sur CONNECTE SUR ADRESSE I.P 192.168.X.X la touche OK ou YES. Ensuite, appuyez une fois EXEMPLE D'ADRESSE IP sur la flèche de droite. L'affichage revient ensuite 22 AJOUTER RESEAU sur: Appuyez sur le bouton 23 ESC/NO jusqu'à retour à MARDI 29/10 11:33 l'écran initial. DESARME NIU:1 L'affichage reviendra à la norme (Niveau 1) après 15 secondes d'inutilisation.



L'opération est maintenant terminée.

B - Votre code wifi comporte plus de 32 caractères :

Pour débuter le paramétrage, réalisez les étapes 1 à 20 indiquées précédemment et avant de saisir le 33ème caractère :

N°	Étapes clavier	Affichage écran
1	Appuyez sur la touche OK ou Yes :	PLUS DE 32 CARACTERES ?
2	Reprenez la saisie des caractères restants.	SUITE DU MDP :
3	Appuyez sur la touche OK ou Yes :	MOT DE PASSE : MaBox a un grand mot 2 pass
4	Appuyez sur la touche OK ou Yes :	CONNEXION
5	Après une courte attente, l'adresse IP s'affichera :	CONNECTE SUR ADRESSE I.P 192.168.X.X EXEMPLE D'ADRESSE IP

Appuyez sur le bouton
ESC / NO jusqu'au retour
à l'écran principal:
L'affichage reviendra à la
norme (Niveau 1) après 15
secondes d'inutilisation.

AJOUTER RESEAU

MARDI 29/10 11:33
DESARME NIV:1



L'opération est maintenant terminée.

2 - Connexion grâce au bouton WPS:

Pour un paramétrage par WPS (connexion automatique de la box), réalisez les étapes 1 à 15 de la partie 1 «Connexion grâce au code Wifi» puis :

N°	Étapes clavier	Affichage écran
1	Validez en appuyant sur la touche OK ou Yes, s'affiche :	AJOUTER RESEAU
2	Validez en appuyant sur la touche OK ou Yes :	AJOUTER RESEAU AUTO
3	Validez en appuyant sur la touche OK ou Yes :	_
4	Appuyez ensuite 1 fois sur la flèche de droite :	AJOUTER RESEAU AUTO :
5	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	AJOUTER RESEAU WPS
6	Appuyez 1 fois sur la flèche de droite :	DEMARRER AJOUT
7	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	APP. BOUTON WPS ROUTEUR

8 Appuyez sur le bouton WPS sur votre BOX internet, puis, validez sur le clavier d'alarme en appuyant sur la touche OK ou Yes :

RECHERCHE DES RESEAUX...

9 Le message suivant apparait :

CONNECTE SUR VOTRE BOX

10 L'affichage revient ensuite sur : Validez ensuite en appuyant sur la touche OK ou Yes :

AJOUTER RESEAU

11 Appuyez sur le bouton ESC / NO jusqu'au retour à l'écran principal : L'affichage reviendra à la norme (Niveau 1) après 15 secondes d'inutilisation.

MARDI 29/10 11:33 DESARME NIV:1



L'opération est maintenant terminée.

Contact

Si vous rencontrez des difficultés, nos conseillers sont disponibles pour vous accompagner du lundi au vendredi de 8h à 18h au **0 969 325 500 (choix 2)** ou à l'adresse **hotline@nexecur.fr.** Pour un accompagnement optimal, munissez-vous de votre numéro client ou de votre code raccordement.

NEXECUR PROTECTION SAS au capital de 12 547 360 euros. Siège social : 13, rue de Belle Île 72190 COULAINES. SIREN 799 869 342 RCS LE MANS- N° TVA FR 19 799 869 342. Agrément CNAPS AUT-072-2118-05-28-20190389180 "L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient".