



GUIDE UTILISATION

PARAMÉTRAGE «WI-FI» *CENTRALE W*



VOUS AVEZ CHANGÉ DE BOX INTERNET OU DE CLÉ DE SÉCURITÉ WIFI. VOICI LA PROCÉDURE POUR (RE)CONNECTER VOTRE SYSTÈME D'ALARME À VOTRE BOX INTERNET (SUR LE RÉSEAU WIFI).

Pour paramétrer votre nouvelle box ou votre nouveau mot de passe WIFI (WLAN), vous allez devoir effectuer les opérations indiquées dans les pages suivantes.

Pensez à vous munir de votre clé WIFI (vous devez connaître également le nom de votre box).

Ce paramétrage n'est valable que si vous souhaitez installer ou ré-installer l'application NEXECUR.

Si vous êtes utilisateur de l'application CTCAM, adressez votre demande de paramétrage à appli-smartphone@nexecur.fr

Vous trouverez en annexe :
Guide d'utilisation du clavier



RAPPROCHEZ-VOUS
DE VOTRE CLAVIER
D'ALARME :



Installation récente



Installation ancienne

ETAPE 1

Appuyez sur la touche OK ou YES afin d'allumer l'écran LCD, doit s'afficher

MARDI 29/10 11:23
DESARME NIV:1

ETAPE 2

Puis, 1 appui sur la flèche de droite s'affiche alors



NIVEAU D'ACCES 1

ETAPE 3

Appuyez ensuite 1 fois sur OK ou YES, s'affiche alors

NIVEAU D'ACCES
NIVEAU : 1

ETAPE 4

Appuyez de nouveau sur la flèche de droite, 2 fois, s'affiche alors



NIVEAU D'ACCES
NIVEAU : 3

ETAPE 5

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche alors

ENTREZ CODE
OU BADGEZ

ETAPE 6

Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK, doit s'afficher

NIVEAU D'ACCES 3

ETAPE 7

Appuyez ensuite 2 fois sur la flèche de Gauche, doit s'afficher



PARAMETRE D'ALARME

ETAPE 8

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche alors

CONFIG BYPASS

ETAPE 9

Appuyez ensuite 3 fois sur la flèche de Gauche, doit s'afficher



WLAN

ETAPE 10

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche alors

WLAN
ACTIF

ETAPE 11

Appuyez ensuite 3 fois sur la flèche de Droite, doit s'afficher



RESEAUX SAUVEGARDES

ETAPE 12

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche alors

"NOM DE
VOTRE ANCIEN RESEAU"

ETAPE 13

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche alors

AFFICHAGE
SSID

ETAPE 14

Appuyez ensuite 1 fois sur la flèche de Droite, doit s'afficher



SUPPRIMER CE RESEAU

ETAPE 15

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche

AJOUTER RESEAU

ETAPE 16

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche alors

AJOUTER RESEAU AUTO

Si l'affichage revient sur «réseaux sauvegardés» recommencez les opérations depuis le paragraphe 11

ETAPE 17

Appuyez ensuite 1 fois sur la flèche de Droite, doit s'afficher



DEMARRER AJOUT

ETAPE 18

Validez en appuyant sur la touche OK ou YES, s'affiche alors

RECHERCHE DES RESEAUX...

ETAPE 19

Le système cherche donc les réseaux WIFI à proximité, si vous reconnaissez le nom de votre Box sur le réseau (ex : Probox GD54C8V) appuyez sur la touche OK ou YES, dans le cas contraire vous pouvez faire défiler les réseaux trouvés avec la flèche de droite et validez avec OK ou YES lorsque vous avez trouvé votre Box.

S'affiche ensuite

MOT DE PASSE

ETAPE 21

Une fois votre code ou mot de passe WIFI renseigné, appuyez sur la touche OK ou YES, ensuite appuyez 1 fois sur la flèche de droite, s'affiche

*CONNECTE SUR ADRESSE I.P.
192.168.X.X*

exemple adresse IP

ETAPE 23

Appuyez sur le bouton ESC/NO jusqu'à retour à l'écran initial

*MARDI 29/10 11:33
DESARME NIV:3*

ETAPE 20

Appuyez sur la touche OK ou YES, un tiret s'affiche ensuite en bas à gauche de l'écran, vous êtes en saisie. Il vous reste maintenant à renseigner votre code ou mot de passe WIFI

ETAPE 22

L'affichage revient ensuite sur

AJOUTER RESEAU

L'affichage reviendra à la norme (Niv 1) après 15 secondes d'inutilisation. L'opération est maintenant terminée.

Si malgré ce paramétrage votre application ne fonctionne pas, contactez-nous via l'adresse mail : hotline@nexecur.fr en précisant que vous avez déjà procédé aux manipulations utiles à la configuration de votre application. Pour le traitement de votre demande, merci d'indiquer votre numéro client ou numéro de raccordement dans votre courriel.



Touches	Description
Caractères spéciaux	<p>Les caractères spéciaux + - * # = / % ¥ < > () sont accessibles via la touche 0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères + - * # = / % ¥ < > () ▪ par des appuis longs, vous affichez la ligne des caractères spéciaux. Choisir le symbole avec les flèches et valider le choix avec OK
Passage Majuscule /minuscule	Restez appuyé plus de 1 seconde sur une touche de caractère (2 à 9) pour passer en mode minuscule ou majuscule pour le reste de la saisie.
Mode Auto-Repeat	Lors de la saisie de l'heure ou de la date, restez appuyé sur les flèches pour faire défiler les valeurs
Resynchronisation ou enregistrement	Appui simultané sur ESC/NO et CLR
ESC	Annule la saisie ou sort d'un menu
CLR	Annule le dernier caractère saisi
Symboles	<p>les symboles □ . _ @ \$, ' ? ! ; : " (□ = espace) sont accessibles via la touche 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères □ . _ @ \$, ' ? ! ; : " ▪ par des appuis longs, vous affichez la ligne des caractères spéciaux. Choisir le symbole avec les flèches et valider le choix avec OK

POUR TOUTE ASSISTANCE

contactez notre service hotline
hotline@nexecur.fr

